

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ светодиодный прожектор, серия GTAB-STANDARD



Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Светодиодный прожектор серии GTAB-Standard торговой марки General Lighting Systems предназначен для освещения внутри помещений: промышленных, производственных и общественных помещений, а также для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильник обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65. Может применяться для освещения вне помещений**. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В по ГОСТ 29322-2014 (допустимый диапазон входного напряжения указан в таблице технических характеристик) и частотой 50-60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 32144-2013. Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованием Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих условиям производителя, например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

**В случае применения светильника вне помещения, рекомендуется дополнительная герметизация мест ввода провода в корпус светильника и технологических отверстий на корпусе. Клапан сброса давления не герметизировать.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ:

Во избежание ошибок при установке и обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

1. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

2. Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.

3. Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.

4. Подключение заземляющего контакта обязательно.

5. Запрещено осуществлять подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.

6. Подключать светильник при поврежденной электрической проводке запрещается.

7. Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.

8. Запрещается крепить устройство на сырых поверхностях, недавно покрашенных, а также на электропроводящих поверхностях (например, на металлических).

9. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки путем визуального осмотра (1 раз каждые 6 месяцев).

10. При обнаружении повреждений корпуса или проводки, и прочих механических повреждений, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.

11. В случае повреждения защитного стекла прожектора дальнейшая эксплуатация прибора запрещена, прожектор необходимо утилизировать.
12. Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.

13. Не может использоваться с диммером. Светильник не диммируемый.

14. В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.

15. Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном электропитании.

16. Чистка и осмотр светильника должны осуществляться регулярно (один раз каждые 6 месяцев). Чистку необходимо проводить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета светильника и его повреждению.

18. В случае повреждения шнура питания, замена на иной шнур питания запрещена, прожектор необходимо утилизировать.

19. Светильник может испускать импульсы большой энергии в сеть питания, установка УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) на сеть питания обязательна.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Внимание! Монтаж, демонтаж или обслуживание выполнять при отключенном электропитании! Подключение производится согласно Правилам электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение светильника к сети переменного тока 230В ±10% с частотой 50Гц осуществляется с помощью трех проводного кабеля с рекомендуемым сечением не менее 0,75 мм², где коричневый провод L - фаза, синий N - нейтраль, желто-зеленый PE - заземление. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, имеющий время срабатывания не более 0,1 сек. Порядок установки и подключения:

1. Распакуйте прожектор и убедитесь в целостности корпуса и проводов.
2. Наметьте место будущей установки, закрепите прожектор на опорной поверхности при помощи двух винтов (Рис.1).
3. Установочные размеры приведены в Таблице 1.
4. Обесточьте сетевой кабель питания и подключите к проводу прожектора (Рис.2).
5. Обеспечьте защиту электрического соединения с питающей сетью от попадания влаги.

*Для соединения рекомендуется использовать клеммную колодку (в комплект не входит). Место соединения надежно загерметизировать при помощи термоусадочной трубки (в комплект не входит).

Внимание! Параметры пускового тока значительно превосходят параметры номинального тока. Для предотвращения преждевременного выхода из строя светильника требуется установка УЗИП на сеть питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра	Цвет корпуса	Коэфф. мощности	Степень защиты	Рабочее напряжение	Сила тока, А	Пусковой ток (пик), А	Кол-во светильников на 1 автомат 32А тип С	Размеры, мм
GTAB-STANDARD	403401	10	860	6500K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,09	0,87	37	72*56*22
GTAB-STANDARD	403402	20	1800	6500K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,17	1,74	18	72*70*22
GTAB-STANDARD	403403	30	2700	6500K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,26	2,61	12	90*79*22
GTAB-STANDARD	403404	50	4500	6500K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,43	4,35	7	120*103*22
GTAB-STANDARD	403405	70	6300	6500K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,61	6,09	5	152*123*24
GTAB-STANDARD	403406	100	9200	6500K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,87	8,70	4	196*160*26
GTAB-STANDARD	403407	150	14000	6500K	черный	PF>0.95	IP65	195-265В	0,69	6,86	5	240*203*26
GTAB-STANDARD	403408	200	18500	6500K	черный	PF>0.95	IP65	195-265В	0,92	9,15	3	282*240*26
GTAB-STANDARD	403409	250	23200	6500K	черный	PF>0.95	IP65	195-265В	1,14	11,44	3	318*242*27
GTAB-STANDARD	403410	300	27800	6500K	черный	PF>0.95	IP65	195-265В	1,37	13,73	2	320*280*27
GTAB-STANDARD	403411	400	37000	6500K	черный	PF>0.95	IP65	195-265В	1,83	18,31	2	378*338*35
GTAB-STANDARD	403412	500	46300	6500K	черный	PF>0.95	IP65	195-265В	2,29	22,88	1	457*338*35
GTAB-STANDARD	403413	10	860	4000K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,09	0,87	37	72*56*22
GTAB-STANDARD	403414	20	1800	4000K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,17	1,74	18	72*70*22
GTAB-STANDARD	403415	30	2700	4000K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,26	2,61	12	90*79*22
GTAB-STANDARD	403416	50	4500	4000K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,43	4,35	7	120*103*22
GTAB-STANDARD	403417	70	6300	4000K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,61	6,09	5	152*123*24
GTAB-STANDARD	403418	100	9200	4000K	черный	PF>0.5	IP65	195-265В	0,87	8,70	4	196*160*26
GTAB-STANDARD	403501	10	860	6500K	белый	PF>0.5	IP65	195-265В	0,09	0,87	37	72*56*22
GTAB-STANDARD	403502	20	1800	6500K	белый	PF>0.5	IP65	195-265В	0,17	1,74	18	72*70*22
GTAB-STANDARD	403503	30	2700	6500K	белый	PF>0.5	IP65	195-265В	0,26	2,61	12	90*79*22
GTAB-STANDARD	403504	50	4500	6500K	белый	PF>0.5	IP65	195-265В	0,43	4,35	7	120*103*22
GTAB-STANDARD	403505	70	6300	6500K	белый	PF>0.5	IP65	195-265В	0,61	6,09	5	152*123*24
GTAB-STANDARD	403506	100	9200	6500K	белый	PF>0.5	IP65	195-265В	0,87	8,70	4	196*160*26
GTAB-STANDARD	403507	150	14000	6500K	белый	PF>0.95	IP65	195-265В	0,69	6,86	5	240*203*26
GTAB-STANDARD	403508	200	18500	6500K	белый	PF>0.95	IP65	195-265В	0,92	9,15	3	282*240*26
GTAB-STANDARD	403509	250	23200	6500K	белый	PF>0.95	IP65	195-265В	1,14	11,44	3	318*242*27
GTAB-STANDARD	403510	300	27800	6500K	белый	PF>0.95	IP65	195-265В	1,37	13,73	2	320*280*27

Индекс цветопередачи, Ra: 70-79, Климатическое исполнение: УХЛ2, Рабочая температура: от -40 до +45 °С

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ:

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие видимые физические повреждения корпуса, в случае повреждения и выхода из строя светильника в следствии неправильного подключения к сети электропитания, в случае уменьшения светового потока менее чем на 10% от заявленного производителем и в случаях несоблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве. Гарантия не распространяется, если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет и без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантия на изделие General Lighting Systems серии GTAB-Standard составляет 24 месяца с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку. В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате XX-ММГГ, где XX - код производителя, ММ - месяц, ГГ - год.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Светильник
Паспорт изделия
Упаковка

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации также может быть нанесена на индивидуальной упаковке.




Рис.1




Рис.2

Подключение заземляющего контакта обязательно!





Таблица 1

Модель	X, мм	L, мм	H, мм
10	28	90	15
20	30	105	15
30	30	105	15
50	28	135	15
70	48	192	18
100	48	228	20
150	88	228	20
200	80	300	25
250	80	300	25
300	80	300	25
400	80	300	25
500	80	300	25



Реальная потребляемая мощность и световой поток светильника указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения электросети. Более подробное описание технических параметров и характеристик смотрите на индивидуальной упаковке или на сайте www.sones.ru. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Светильник не включается	Низкое напряжение электросети Отсутствие напряжения электросети Неверно подобранная защитная автоматика	Проверить напряжение электросети Проверить корректность соединения с питающей сетью См. таблицу Технические характеристики «Кол-во светильников на 1 автомат 32А тип С»
В выключенном состоянии светильник мерцает, либо тускло светит	Светильник подключен к сети через выключатель, который размыкает нулевой провод, а не фазовый. В цепи питания светильника плохой электрический контакт, либо повреждена изоляция питающего кабеля, наводка на провод защитного заземления	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции. Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы устранить неисправность электрической проводки
Не светит линейка светодиодов светодиодного модуля	Низкое напряжение электросети	Убедитесь, что напряжение электросети не ниже ~220В.

В случае, когда выявить и/или устранить неисправность не удалось, обратитесь в точку продажи для выявления причин неисправности и/или замены на исправный прибор.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировка осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранить в упаковке производителя при температуре от -25° до +50° С в помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик в РФ (Импортёр):
ООО «Сонэз Логистик»
123308, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, помещ. 9А/Н/6
www.sones.ru
info@sones.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки General Lighting Systems. Внимание! Для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Артикул	Дата продажи	Печать магазина



Назар аударыңыз! Шамды орнатпас бұрын және қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны жұмыс аяқталғанға дейін сақтаңыз.

МАҚСАТЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР:

General Lighting Systems брендінің gtab-standard сериялы жарықдиодты прожекторы ішкі жарықтандыруға арналған: өнеркәсіптік, өндірістік және қоғамдық кеңістіктер, сондай-ақ шаң мен ылғалдылығы жоғары кеңістіктер. Шам шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесіне ие IP65. Оны үй-жайдан тыс жарықтандыру үшін қолдануға болады.** Шам ГОСТ 29322-2014 бойынша номиналды кернеуі 230 В айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған (кіріс кернеуінің рұқсат етілген диапазоны техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген) және жиілігі 50-60 Гц. Электр энергиясының сапасы ГОСТ Р 32144-2013 сәйкес келуі керек. Бұл өнім Ресей стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған және жасалған. Бұл өнімді өндірушінің шарттарына сәйкес келмейтін жағдайларда қолданған кезде, мысалы, жоғары температурада, өнімнің қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін. Бұл өнім сертифицикатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

** Шамды үй-жайдан тыс жерде қолданған жағдайда, шамның корпусына сымды енгізу орындарын және корпустағы технологиялық тесіктерді қосымша тығыздау ұсынылады. Қысымды босату клапаны тығыздалмайды.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

Шамды орнату және техникалық қызмет көрсету кезінде қателерді болдырмау үшін білікті маманға хабарласыңыз!

1. Пайдалану кезінде шам мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.
2. Шамды отқа түсірмеңіз немесе суға батырмаңыз.
3. Шамды қорғаныс Жерге тұйықталған жағдайда ғана пайдалануға болады.
4. Жерге қосу түйреуішін қосу міндетті болып табылады.
5. Шамды ыстыққа төзімді емес оқшаулағышпен симмен қосуға тыйым салынады.
6. Зақымдалған электр сымдары кезінде шамды қосуға тыйым салынады.
7. Шамды жылуды тарату үшін жеткілікті ауа айналымы болған жағдайда ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
8. Құрылғыны дымқыл беттерге, жақында боялған беттерге, сондай-ақ электр өткізгіш беттерге (мысалы, металл) бекітуге тыйым салынады.
9. Электр қосылымдары мен сымдардың тұтастығын визуалды тексеру арқылы үнемі тексеріп отырыңыз (әр 6 айда 1 рет).
10. Корпустың немесе сымдардың зақымдануы және тұтастығын бұзатын басқа да механикалық зақымданулар анықталған жағдайда, шамды пайдалануға тыйым салынады.
11. Прожектордың қорғаныш әйнегі зақымданған жағдайда аспапты одан әрі пайдалануға тыйым салынады, прожекторды кәдеге жарату қажет.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ:

Назар аударыңыз! Электр қуаты өшірілген кезде монтаждау, бөлшектеу немесе қызмет көрсету! Қосылу 153-34.20.120-2003 Электр қондырғыларының ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Шамды 50 Гц жиіліктегі 230В +10% айнымалы ток желісіне қосу ұсынылған қимасы кемінде 0,75 мм² болатын үш сымды кабель арқылы жүзеге асырылады, мұнда қоңыр сым I - фаза, көк N - бейтарап, сары-жасыл РЕ - жерге қосу. Фазалық сым іске қосу уақыты 0,1 секундтан аспайтын желінің қорғау автоматты арқылы қосылуы тиіс. Орнату және қосылу тәртібі:

1. Прожекторды ашып, корпус пен сымдардың тұтастығына көз жеткізіңіз.
 2. Болашақ орнату орнын белгілеңіз, прожекторды екі бұранданың көмегімен тірек бетіне бекітіңіз
 3. (сурет.1).
 4. Орнату Өлшемдері 1-кестеде келтірілген.
 5. Желілік қуат кабелін ажыратып, прожектор сымына қосыңыз (сурет.2). Электр желісіне электр қосылымның ылғалдан қорғауды қамтамасыз етіңіз.
- * Қосылу үшін терминал блогын пайдалану ұсынылады (жинаққа кірмейді). Қосылу орны қысқыш түтіктің көмегімен мықтап жабылады (жинаққа кірмейді).



Назар аударыңыз! Іске қосу тогының параметрлері номиналды ток параметрлерінен едәуір асып түседі. Шамның мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін қуат желісіне UZIP орнату қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Серия	Мақала	Қуат, Вт	Жарық ағыны, лм	Түс қарқын- ны- ра	Корпу- стың түсі	Козффи- ци- енті-куа- ты	Қорғау дәреже- сі	Жұмыс кернеуі	Ток күші, А	Іске қосу тогы (шыңы), А	1 автомат 32 а с типті шамдардың саны	Өлшем- дері, мм
GTAB-STANDARD	403401	10	860	6500K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,09	0,87	37	72*56*22
GTAB-STANDARD	403402	20	1800	6500K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,17	1,74	18	72*70*22
GTAB-STANDARD	403403	30	2700	6500K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,26	2,61	12	90*79*22
GTAB-STANDARD	403404	50	4500	6500K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,43	4,35	7	120*103*22
GTAB-STANDARD	403405	70	6300	6500K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,61	6,09	5	152*123*24
GTAB-STANDARD	403406	100	9200	6500K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,87	8,70	4	196*160*26
GTAB-STANDARD	403407	150	14000	6500K	қара	PF>0.95	IP65	195-265В	0,69	6,86	5	240*203*26
GTAB-STANDARD	403408	200	18500	6500K	қара	PF>0.95	IP65	195-265В	0,92	9,15	3	282*240*26
GTAB-STANDARD	403409	250	23200	6500K	қара	PF>0.95	IP65	195-265В	1,14	11,44	3	318*242*27
GTAB-STANDARD	403410	300	27800	6500K	қара	PF>0.95	IP65	195-265В	1,37	13,73	2	320*280*27
GTAB-STANDARD	403411	400	37000	6500K	қара	PF>0.95	IP65	195-265В	1,83	18,31	2	378*338*35
GTAB-STANDARD	403412	500	46300	6500K	қара	PF>0.95	IP65	195-265В	2,29	22,88	1	457*348*35
GTAB-STANDARD	403413	10	860	4000K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,09	0,87	37	72*56*22
GTAB-STANDARD	403414	20	1800	4000K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,17	1,74	18	72*70*22
GTAB-STANDARD	403415	30	2700	4000K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,26	2,61	12	90*79*22
GTAB-STANDARD	403416	50	4500	4000K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,43	4,35	7	120*103*22
GTAB-STANDARD	403417	70	6300	4000K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,61	6,09	5	152*123*24
GTAB-STANDARD	403418	100	9200	4000K	қара	PF>0.5	IP65	195-265В	0,87	8,70	4	196*160*26
GTAB-STANDARD	403501	10	860	6500K	ақ	PF>0.5	IP65	195-265В	0,09	0,87	37	72*56*22
GTAB-STANDARD	403502	20	1800	6500K	ақ	PF>0.5	IP65	195-265В	0,17	1,74	18	72*70*22
GTAB-STANDARD	403503	30	2700	6500K	ақ	PF>0.5	IP65	195-265В	0,26	2,61	12	90*79*22
GTAB-STANDARD	403504	50	4500	6500K	ақ	PF>0.5	IP65	195-265В	0,43	4,35	7	120*103*22
GTAB-STANDARD	403505	70	6300	6500K	ақ	PF>0.5	IP65	195-265В	0,61	6,09	5	152*123*24
GTAB-STANDARD	403506	100	9200	6500K	ақ	PF>0.5	IP65	195-265В	0,87	8,70	4	196*160*26
GTAB-STANDARD	403507	150	14000	6500K	ақ	PF>0.95	IP65	195-265В	0,69	6,86	5	240*203*26
GTAB-STANDARD	403508	200	18500	6500K	ақ	PF>0.95	IP65	195-265В	0,92	9,15	3	282*240*26
GTAB-STANDARD	403509	250	23200	6500K	ақ	PF>0.95	IP65	195-265В	1,14	11,44	3	318*242*27
GTAB-STANDARD	403510	300	27800	6500K	ақ	PF>0.95	IP65	195-265В	1,37	13,73	2	320*280*27

Түсті көрсету индексі, Ra: 70-79, Климаттық орындалуы: УХЛ2, жұмыс температурасы: -40-тан +45 оС-қа дейін

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ:

Кепілдік мерзімі ішінде шам істен шыққан кезде кепілдік бойынша айырбастау сату нүктесінде жүргізіледі. Шамның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін істен шыққан кезде оны жою қажет. Тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Бұл өнімді кәдеге жарату жолдары туралы жергілікті билік органдарынан біліңіз.

Кепілдік корпустың көрінетін физикалық зақымдануы бар бұйымдарға, электр қоректендіру желісіне дұрыс қосылмау салдарынан шам зақымданған және істен шыққан жағдайда, жарық ағыны өндіруші мәлімдегеннен 10% - дан кем азайған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану қағидалары сақталмаған жағдайларда қолданылмайды. Егер өнім берушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе және тауарды сату фактісін куәландыратын сатушы толтырған құжаттар болмаса, кепілдік қолданылмайды. Gtab-Standard сериялы General Lighting Systems өніміне кепілдік орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда, кепілдік мерзімі тауар өндірілген күннен бастап есептеледі. Өндіріс күні шамның корпусында XX-MMGF форматында жазылған, мұнда XX-өндірушінің коды, MM-ай, жж-жыл.




Рис.1






Рис.2

Жерге қосу түйреуішін қосу міндетті болып табылады!



Кесте 1

Модель	X, мм	L, мм	H, мм
10	28	90	15
20	30	105	15
30	30	105	15
50	28	135	15
70	48	192	18
100	48	228	20
150	88	228	20
200	80	300	25
250	80	300	25
300	80	300	25
400	80	300	25
500	80	300	25



Шамның нақты тұтынылатын қуаты мен жарық ағыны техникалық сипаттамаларда көрсетілген және электр желісінің ағымдағы кернеуіне байланысты. Техникалық параметрлер мен сипаттамалардың толық сипаттамасын жеке қаптамадан немесе сайттан қараңыз www.sones.ru Өндіруші өнімнің негізгі параметрлерін нашарлатпайтын өнімнің дизайнына өзгерістер мен жақсартулар енгізу құқығын өзіне қалдырады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ:

Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері.

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою әдісі
Шам қосылмайды	Электр желісінің төмен кернеуі Электр желісінің кернеуі жоқ Дұрыс таңдалмаған қорғаныс автоматикасы	Электр желісінің кернеуіне сеніңіз Қуат желісіне қосылудың дұрыстығын тексеріңіз Техникалық сипаттамалар кестесін қараңыз "1 автомат 32а типті шамдардың Саны"
Өшірілген кезде шам жыпылықтай- ды немесе күңгірт жарқырайды	Шам желіге фазалық емес, нөлдік сымды ашатын қосқыш арқылы қосылды. Шамның қуат тізбегінде электр байланысы нашар немесе қоректендіру кабелінің оқшаулағышы зақымдалған, қорғаныш жерге тұйықтау сымына бағыттау Электр желісінің төмен кернеуі	Тізбектердің тұтастығын және оқшаулаудың тұтастығын тексеріңіз. Электр сымдарындағы ақауларды жою үшін білікті электрикке хабарласыңыз
Жарықдиод- ты модульдің жарықдиодты сызығы жарқырамай- ды		Электр желісінің кернеуі ~220В төмен емес екеніне көз жеткізіңіз.

Ақаулықты анықтау және/немесе жою мүмкін болмаған жағдайда, ақаулықтың себептерін анықтау және/немесе ақаулы құрылғыға ауыстыру үшін сату нүктесіне хабарласыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ:

Тасымалдау ГОСТ 23216 және ГОСТ 15150 бойынша жүзеге асырылады. Механикалық зақымданудан және тікелей Климаттық әсерден және жауын-шашыннан қорғау талаптарын сақтай отырып, өндірушінің қаптамасында көліктің кез келген түрімен тасымалдау. Өндірушінің қаптамасында-250-дан +50о С-қа дейінгі температурада табиғи желдетілетін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын үй-жайларда сақтау керек.

ӨНДІРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

Өндіруші:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Ресей Федерациясындағы жеткізуші (импорттаушы):
ООО «Сонэс Логистик»
123308, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, помещ. 9А/Н/6 www.sones.ru
info@sones.ru

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Бұл кепілдік талоны general Lighting Systems сауда маркасының өнімдерін бөлшек саудада сатқан кезде ғана толтырылады. Назар аударыңыз! Кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін осы нұсқаулықта сипатталған шамды қосу және пайдалануға қойылатын талаптар міндетті болып табылады.

Мақала	Сату күні	Дүкенді басып шығару

